

Stazione di ricarica supraGuide^{eco}

La stazione di ricarica è molto più di un semplice dispositivo di ricarica: permette, infatti, di caricare contenuti e preselezionare la lingua.

Con il ricaricatore **supraGuide^{eco}**, è possibile ricaricare e contenere fino a 24 audioguide alla volta.

La stazione di ricarica trasferisce automaticamente tutti i contenuti ai dispositivi e legge i dati statistici.

La selezione della lingua per un gruppo specifico è attivata attraverso il touch screen integrato.



Specifiche tecniche

Dimensioni (vuoto)	395 x 220 x 37 mm
Dimensioni (pieno)	395 x 220 x 180 mm
Peso (vuoto)	2.75 kg
Peso (pieno)	4.45 kg
Alimentatore esterno	DC Output 12 V \approx 7.0 A
Rumore	Nessuno
Surriscaldamento	Nessuno, grazie all'alimentazione esterna
Numero di unità ricaricabili per volta	24
Tempo di ricarica	Ricarica completa in meno di 1 ora
Guscio	Alluminio e vetro
Display	Touch screen a colori
Lingue	Tutte
Interfaccia	3.0 USB, LAN, adattatore di alimentazione
Operazioni	Touch screen con menu interattivo
Certificati di sicurezza	CE, FCC, RoHS
Alimentazione	Power 50 W (output power) / 5 V
Connettore	USB-A